

Fosnova



Download

DXF 2D
- denia1.dxf





3460 Denia 1

Obudowa: Z odlewanego ciśnieniowo aluminium, o małej powierzchni narażonej na działanie wiatru.
Uchwyt słupowy: Wykonany z odlewanego ciśnieniowo aluminium, umożliwiający zablokowanie oprawy w zależności od kąta nachylenia. Regulowany w zakresie od -15° do 15° co 5° w przypadku montażu bocznego na wysięgniku, jak i na szczycie słupa. Przystosowany do montażu na słupach o średnicy 60mm.
Dyfuzor: Przezroczyste szkło gr. 4mm, hartowane, odporne na wstrząsy termiczne i uderzenia (UNI-EN 12150-1 : 2001).
Powłoka: Standardowy cykl lakierowania proszkowego obejmuje fazę przygotowania powierzchni metalu i następnie nanoszenia jednej warstwy proszku poliestrowego, stabilizowanego promieniami UV odpornego na korozję i sól.
Wyposażenie: Automatycznie resetowane urządzenie regulujące temperaturę wewnątrz oprawy. Zabezpieczenie przed impulsowym wzrostem napięcia, zgodnie z normą EN 61547. Z elektronicznym urządzeniem zabezpieczającym moduł LED.

Na życzenie:
- Możliwość wyboru różnych systemów zarządzania oświetleniem.
- Oprawa przystosowana do montażu gniazd:
a) Nema, należy zamawiać z podkodem -40 (zaślepkę należy zamawiać osobno)
b) Zhaga, należy zamawiać z podkodem -0054 (w komplecie z zaślepką)

Powierzchnia ekspozycji na wiatr Denia 1: L=339cm² S=986cm²
LED: współczynnik mocy ≥0,9
Utrzymanie strumienia świetlnego 80%: 80.000h (L80B20)

DOSTĘPNE FUNKCJE BASIC PROG (CLD BASIC)
Ustawianie strumienia świetlnego: Odbywa się poprzez zaprogramowanie prądu zasilającego, który należy ustalić w fazie składania zamówienia/kupna.

Kod	Okablowanie	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Kolor	Surge
340000-00	CLD	4,00	LED-6032lm-4000K-CRI>70	40 W	SZARY	10kV
340000-39	CLD	4,00	LED-5730lm-3000K-CRI>70	40 W	SZARY	10kV
340001-00	CLD	4,00	LED-9305lm-4000K-CRI>70	60 W	SZARY	10kV
340001-39	CLD	4,00	LED-8840lm-3000K-CRI>70	60 W	SZARY	10kV

KONTAKT:

JANEX-ELEKTRO®
janex.pl

Dorota Kubiak
tel.: +48 606 830 271
e-mail: dorota@janex.pl

Krzysztof Hajgenbart
tel.: +48 696 460 227
e-mail: krzysiek@janex.pl

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10%